

STAY D ile Yaşamak...

STAY D, Paradox Ar-Ge biriminin geliřtirdiđi bir kavramdır. Alarm sistemlerinin hi kapatılmadan kullanılmasını sađlayan yapıyı anlatır. Tam kavranabilmesi iin bazı terimlerin anlamları ařađıdadır.

TAM KURMA (ARM): Alarm sisteminin bađlı bütn algılayıcılarıyla devrede olmasını anlatır. rneđin; binanın dıřına ıktıđınızda sistemin tamamını kurmanız bu terimle tanımlanır.



İERDE (STAY): Alarm sisteminin kurulu bulunduđu binanın (dairenin, ofisin) iinde olduđunuz durumu anlatır. rneđin; evin iinde bulunduđunuz halde sistemin gerekli algılayıcılarını devreye alacak řekilde kurmanız bu terimle tanımlanır.



UYKU (SLEEP): Alarm sisteminin kurulu bulunduđu binanın iindesiniz (dairenin, ofisin) iinde ve aynı zamanda uykuda olduđunuz durumu anlatır. rneđin; uyuduđunuz sırada sistemin gerekli algılayıcılarını devreye alacak řekilde kurmanız bu terimle tanımlanır.



KAPALI(OFF): Alarm sisteminin tamamen devreden ıkarılmasını anlatır.



4 Odası bulunan evinizin her odasında 1, ana kapınızda da 1 tane hareket algılayıcı olduđunu varsayalım:

1. Evinizden ıkarken alarm sisteminin bütn algılayıcıları (Dedektrleri) alıřacak řekilde devreye aldınız TAM KURMA (ARM).
2. Akřam evinize geldiđinizde alarm sisteminin İERDE (STAY) durumuna aldıđınızda ana kapının alarmı hala devre kalacaktır.
3. Uyumaya giderken UYKU (SLEEP) durumuna geirdiđinizde yatak odası hari bütn algılayıcılar devrede olacaktır.
4. Sabah uyandıđınızda yeniden İERDE (STAY) durumuna alarak ana kapının alarmı devrede kalacaktır.
5. Evden ıkarken KURMA (ARM) durumuna aldıđınızda tm algılayıcılar devreye girecektir.

Bylece: **TAM KURMA → İERDE → UYKUDA → İERDE → TAM KURMA....**
Bu dngyle alarm sisteminin hi devreden ıkarılmadan kullanabilirsiniz. Bylece alarm sisteminiz srekli devrede kalarak gvenliđinizi tam sađlayacaktır.

İçerde durumundan → **Uyku** durumuna geçmek için SLEEP tuşuna 2 saniye basılı tutun. Gecikme süresi sonunda Sleep ışığı yanacaktır.

SLEEP 

Uyku durumundan → **İçerde** durumuna geçmek için STAY tuşuna 2 saniye basılı tutun. Stay ışığı yanacaktır.

STAY 

İçerde durumundan → **Tam Kurma** durumuna geçmek için ARM tuşuna 2 saniye basılı tutun. Gecikme süresi sonunda Arm ışığı yanacaktır.

ARM 

Tam Kurma durumundan → **İçerde** durumuna geçmek için STAY tuşuna 2 saniye basılı tutun. Stay ışığı yanacaktır.

STAY 

Ek kurma seçenekleri:

İçerde durumda bırakarak dışarı çıkmak için (OFF) tuşuna 2 saniye basılı tutun.



İçerdeyken Pencere veya kapı açmak için OFF tuşuna basın şifrenizi girin. Pencereyi eya kapıyı açabilirsiniz.

StayD modunu açma ve kapama aşağıdaki şekilde kullanılır.

StayD modunu açmak için: STAY + ŞİFRE + STAY (StayD ışığı yanar)



StayD modunu kapatmak için: OFF + ŞİFRE + OFF (Off ışığı yanar)

Kullanıcı Ekleme:

1.  + ANA ŞİFRE:  ışığı yanıp sönmeye başlar.
2. Kullanıcı Sıra numarasını yazın (01, 02, gibi)
3. Yeni şifrenizi girin
4. Yeni şifrenizi tekrar girin

5. Uzaktan kumanda tanıtacaksanız kumandan herhangi bir tuşuna basın. Tanıtmayacaksanız adımı atlamak için ENTER tuşuna basın.
 6. Panelde bölümlenme(Kısımlandırma, Partition) yapılmışsa bölüm numarasını/numaralarını seçin: 1 ve/veya 2 + ENTER
- Sıra numarasını bildiğiniz bir kullanıcının şifresini silmek için 2 adımdan sonra SLEEP tuşuna onay sesi duyana kadar basılı tutun.

Telefon Numarası Ekleme:

1.  + ANA ŞİFRE:  ışığı yanıp sönmeye başlar.
2. MEM tuşuna basın
3. 1. Sıradaki telefon numarasını girmek için 3 tuşuna basın. Telefon numarasını ahizeden çevirdiğiniz haliyle yazın (0532 ... gibi) ve ENTER'a basın. 2. Sıradaki telefon numarası girmek için 4 tuşuna basın telefon numarasını girin ve ENTER'a basın. Bu şekilde 5 telefon numarası tanımlayabilirsiniz.
 1. Telefon için: 3 + Telefon Numarası + ENTER
 2. Telefon için: 4 + Telefon Numarası + ENTER
 3. Telefon için: 5 + Telefon Numarası + ENTER
 4. Telefon için: 6 + Telefon Numarası + ENTER
 5. Telefon için: 7 + Telefon Numarası + ENTER

